Produktinformation: Funk-Steuermodul

Artikelnummer: **1.63.70**

Funktion

Zur Funkansteuerung externer Signalgeber von einer Alarmzentrale aus, Notstromversorgung ca. 60 Stunden ohne Alarme, interne Spannungsversorgung für Sirenen / Blitzleuchten möglich.
Relais 1 = Blitzleuchte, manuelles Reset,
Relais 2 = Sirene, Autoreset nach 3 Minuten

Technische Daten

Funk

Frequenz:	433,42 MHz
Funktechnologie:	Transceiver
Funksendeleistung:	max. 10 mW ERP

Energie

Spannungsversorgung:	230/12 V über separates Steckernetzteil
Steuerstrom:	180 mA zur Versorgung der angeschlossenen Sirene/Blitzleuchte
Ruhestromaufnahme:	ca. 35 mA (LED-Betrieb)
Stromaufnahme Alarm:	ca. 70 mA LED-Betrieb, zusätzl. pro LED ca. 10 mA, pro Relais ca. 13 mA und 180 mA Steuerstrom bei Versorgung eines angeschlossenen Signalgerätes
Notstromversorgung::	8 x 1,5V Mignon Batterien Typ LR 6, ca. 60 Stunden ohne Alarme
Schaltspannung Relais	30 V AC/DC
Strom Relaiskontakt	1,0 A

Umwelt

Betriebstemperatur:	0℃ bis + 60℃
Lagerungstemperatur:	-20℃ bis + 60℃
Feuchtebereich:	max. 80% relative Luftfeuchtigkeit
Schutzart:	IP 20

Mechanische Daten

Maße / Gewicht:	H: 158 mm, B: 95 mm, T: 45 mm / ca. 500 g
Material / Farbe:	Kunststoff / RAL 9002

Technische Änderungen vorbehalten.

Installation / Inbetriebnahme

Montageort:	Wandmontage, geeignet für trockene, beheizte Räume

Systemhinweise

- Pro Alarmbereich der FBZ können 3 Stück Funk-.Steuermodule einprogrammiert werden.
- Pro DS 6252/6256 können 3 Stück Funk-Steuermodule betrieben werden.

Konformität

CE Bei bestimmungsgemäßer Verwendung erfüllt das F.Steuermodul die Anforderungen der R & TTE Richtlinie (1999/5/EG).

Informationen bei: D-Secour E.S.P. GmbH, 28028 Bremen, Tel.: 0421/432-800, info@d-secour.de, www.d-secour.de,
Hersteller: Seca GmbH